



LightED

series

FICHA TÉCNICA DOWNLIGHT MONET CCT

14 / 12 / 2018



DOWNLIGHT MONET CCT

Downlight LED de superficie
y empotrables Serie MONET CCT
Regulable en Temperatura de Color



Descripción del Producto

Versión de los Downlights Monet con cambio en la temperatura de color en 3 simples pasos, sólo pulsando el interruptor de la luz:

- 1er encendido: 3000K
- 2º encendido: 4000K
- 3er encendido: 6000K

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables en intensidad. No utilice un regulador.
- No direccionales
- Clase Energética A+

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Código	Referencia	Potencia	Kelvin	Color	Peso	Embalaje
67693	DOWN MONET 3CCT 18W	18W	Variable	Blanco	400g	1

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Grado IP	Clase
220V-240V	50-60Hz	18W	18kWh/1000h	1500lm	80	IP20	A+

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	>0,7	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

DIMENSIONES	DIAMETRO DE CORTE REGULABLE
215 x 13 mm	60mm ~ 190mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.



Cómo instalar los Downlights Monet

Los downlights Monet pueden instalarse de forma sencilla en superficie o empotrados.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ ESTÉ DESCONECTADA

Opción 1: Instalación en superficie con el sistema Clip-ON

1. Atornille el soporte metálico al techo.
2. Conecte el downlight al cable de la luz.
3. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
4. Encienda la luz y ¡listo!



Opción 2: Instalación empotrable con muelles deslizables

1. Instale los muelles deslizables en el soporte metálico.
2. Fije el sistema al orificio del techo. No importa el tamaño de este ya que, gracias a sus muelles deslizables, podrá ajustar las pinzas de sujeción al diámetro que desee.
3. Conecte el downlight al cable de la luz.
4. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
5. Encienda la luz y ¡listo!

